



LEDIMAX®

LED-Controller LX-R2K0-RF

- *Single Color Funk Dimmer von LEDIMAX*
- *Langzeitbatterie enthalten*
- *flexible Montagemöglichkeit*
- *Einschalten / Ausschalten / Dimmen*



Spezifikationen

Betriebsspannung:
3V DC mittels CR2430 Batterie

Funkfrequenz: 868 Mhz

Kanäle: 2-Kanal Single Color

Kompatibel:

Gira: Standard 55, E2, Event, Esprit
Jung: AS500, A500, Aplus, ACreation
Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Maße [mm]: 86 x 86 x 13,8 (LxBxH)

Schutzklasse: IP20

Einsatztemperatur: -20°C bis + 50°C

Zertifikate: CE, ROHS