



# LEDIMAX®

## LED-Controller LX-UP1K-RF

- Single Color Funksender von LEDIMAX
- Langzeitbatterie enthalten
- 1 Funkkanal



### Spezifikationen

Betriebsspannung:  
3V DC mittels CR2430 Batterie

Funkfrequenz: 868 Mhz

### Feature:

- Zwei Wippen für Ein + heller / Aus + dunkler dimmen
- Anschluss an Doppeltaster oder durch Brücken der Eingänge (ON/Off) kann auch ein Einzeltaster angeschlossen werden.

Maße [mm]: 40 x 40 x 12 (LxBxH)

Schutzklasse: IP20

Einsatztemperatur: -20°C bis + 50°C

Zertifikate: CE, ROHS