



# LEDIMAX®

## LED-Leuchtmittel MR16 LX-3232-LM



### Spezifikationen

#### LED-Leuchtmittel

Eingangsspannung:	AC/DC 12V
Stromaufnahme [mA]:	560
Leistung [W]:	6
Vergleich Halogen:	35-40 W
Lumen [lm]:	450
Candela [cd]:	880
Lichtfarbe [K]:	3000, warmweiß
Ra [CRI]:	≥80
Abstrahlwinkel:	38°
Nutzlebensdauer [h]:	ca. 35.000
Schaltzyklen:	ca. 50.000
Einschaltzeit bis 100%:	0,5 Sek.
Sockel:	GU5,3 (MR16)
dimmbar:	ja, dimmbar über die meisten handelsüblichen Transformatoren bis 105 VA z.B. Osram HTM70 usw. oder über 12V DC, DALI, 1-10V und Funk-Controller (mit PWM-Ausgang)
EEK:	A+
Maße [mm]:	Ø 50 x 46